



WOLFMIX



CONTROLLER DMX

WOLFMIX W1 MK2

Controller DMX compatto standalone
Standalone performance DMX lighting controller

Una rosa di effetti di movimento di colore e di beam, sincronizzazione musicale e fino a 4 universi DMX, racchiusi in un hardware robusto con un potente processore. Scegli tra migliaia di apparecchi di illuminazione o creane uno tuo direttamente all'interno del controller. Che si tratti di un'esibizione dal vivo, di una discoteca, di un club o di uno spettacolo, Wolfmix è quello che fa per te.

A toolbox of FX modules, music sync, and up to 4 DMX universes - packed inside robust hardware with a powerful processor. Choose from 1000's of light fixtures, or build your own directly inside the controller. Whether it's for a live performance, disco, club or show - Wolfmix has you covered.

- **STANDALONE**
- **4 DMX UNIVERSES**
- **8 GROUPS**
- **15000 FIXTURES**
- **COLOR FX**
- **MOVE FX**
- **COLOR PALETTE**
- **POSITION PALETTE**
- **100 PRESET**
- **PLAYBACK**
- **X-Y TOUCH CONTROL**
- **LOCK FUNCTION**



Mod.	WOLFMIX W1 MK2
Display <i>Display</i>	Touch screena capacitivo da 4.3" a colori TFT in vetro <i>4.3" Color TFT with tinted glass, Capacitive touch</i>
Encoders <i>Encoders</i>	Encoder in lega plastica con spinta incrementale e accelerazione <i>Alloy encoder caps, incremental push with acceleration</i>
Pad pulsanti <i>Button pads</i>	37 Pulsanti in silicone con finitura opaca, retroilluminati a LED colorati <i>37 Silicone buttons with matt oil finishing, LED color backlit</i>
Processore <i>Processing</i>	220Mhz CPU with ARM core 8MB RAM 16MB Flash
Ingressi audio <i>Audio inputs</i>	Microfono elettretre omnidirezionale, jack line-in da 3,5 mm, rilevatore di picco adattivo analogico <i>Omnidirectional electret mic, 3.5mm Jack Line-In, Analog adaptive peak detector</i>
Uscite DMX <i>DMX Outputs</i>	2x 3pin DMX OUT XLR connectors 1x 5pin DMX OUT XLR connector 1x 5pin DMX IN/OUT XLR connector with WLINK
Ingressi USB <i>Usb Inputs</i>	USB-B connector- 900ma required (USB3 rating) USB-A connector (MIDI/MSD)
Scocca <i>Housing</i>	Plastica ABS, base in acciaio verniciato a polvere con VESA da 100 mm (M4 6 mm max), piastra posteriore in acciaio verniciato a polvere <i>ABS Plastic, Powder-coated steel base plate with 100mm VESA (M4 6mm max), Powder-coated steel reinforced back plate</i>
Dimensioni e peso <i>Size and weight</i>	195 x 220 x 62 mm / 7.68 x 8.66 x 2.44 in 1070g / 2.36lb