

AMPLIFICATORE STEREO 80W CON BLUETOOTH, LETTORE MP3, USB E RADIO FM

Amplificatore stereo
Bluetooth / USB / FM

Reference: AS-170PLUS



Sulla base della nostra esperienza, FONESTAR ha creato un amplificatore con le migliori caratteristiche e un design unico, versatile ed elegante. Estetica pulita e moderna, con una finitura elegante ideale per qualsiasi spazio. Avrai sempre la tua musica disponibile con il lettore integrato, che include un ricevitore Bluetooth®, un lettore USB e una radio FM. Un menu di configurazione consente di adattare le opzioni alle esigenze di ogni situazione. Può dare voce a due zone con la sua uscita per altoparlanti a due gruppi selezionabile, A / B. Il lettore integrato e una moltitudine di ingressi audio rendono questo amplificatore molto versatile e adattabile a tutti i tipi di esigenze. Grande potenza e suono eccezionale per la tua musica. Applicazioni: Amplificatore Hi-Fi per uso domestico o professionale: casa, bar, pub, ristoranti, locali commerciali, centri educativi, ecc. Dati tecnici: Bluetooth 80 W + 80 W RMS

CARATTERISTICHE

Amplificatore stereo HiFi.

Riproduce

a da smartphone, tablet e altri music di
spositivi Ricevitore Bluetooth 4.0. Lettore USB.

Sintonizzatore radio FM con 40 preset e RDS (Radio Data System). Controllo bassi e alti. Telecomando.

INGRESSI

3 audio stereo: AUX, 2 x RCA

1 audio stereo: PHONO RIAA, 2 x RCA

1 audio stereo: AMP IN, 2 x RCA 1 audio digitale, toslink e 1 micro RCA, Presa da 6,3 mm

USCITE

Diffusori: 2 gruppi stereo A/B selezionabili, A o B 4-16 ?, A e B 8-16 ?, terminali a vite o banana 1 cuffia stereo, jack 6"3 mm 1 linea, 2 x RCA 1 pre out, 2 x RCA

RISPOSTA

20-20.000 Hz $\pm$ 3 dB

> 85dB

DISTORSIONE

Armonica: <0,1% (1 kHz, 1 W)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

230/115 V CA, 300 W massimo

COLORE

Nero

IL PESO

6,8 kg

ACCESSORI

Cavo antenna FM Batterie per telecomando