AMPLIFICATORE MIXER LETTORE USB/BT/FM DA 350W A 6 ZONE



Ampli/mixer con lettore multimediale integrato, connettività bluetooth, alimentazione phantom, radio FM + DAB e telecomando incluso

Reference: ZZONE350PA

Amplificatore con lettore BT/USB/FM

Ampli/mixer con lettore multimediale integrato, connettività bluetooth, alimentazione phantom, radio FM + DAB

Specifiche tecniche

Caratteristica	Specifiche
Potenza	350 W
Uscite speaker	6 zone 100V/70V con controllo volume indipendente 1 zona 100V/70V/4–16 ?
Ingressi	4 x Mic, 5 x Line
Risposta in frequenza	80 - 16 kHz
Protezioni	Cortocircuito, clip, sovraccarico, protezione contro alta temperatura
Alimentazione	230V AC 50–60Hz oppure 24V DC
Phantom power	Supportata
Accessori inclusi	Telecomando
Dimensioni	484 x 405 x 88 mm
Peso	10.9 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro amplificatore mixer?

Contattaci subito!