AMPLIFICATORE A ZONE LETTORE USB/BT/FM DA 120W A 6 ZONE



Amplificatore a zone 6 x 6 con lettore multimediale integrato, connettività bluetooth, alimentazione phantom, radio FM + DAB e telecomando incluso.

Reference: ZZONE6120PA

Amplificatore a zone da 120W a 6 zone

Amplificatore a zone 6 x 6 con lettore multimediale integrato, connettività bluetooth, alimentazione phantom, radio FM + DAB

Specifiche tecniche

Caratteristica	Specifiche
Potenza	6 x 120 W
Ingressi	3 x Mic, 4 x Line
Risposta in frequenza	80 - 16 kHz
Protezioni	Cortocircuito, clip, sovraccarico, protezione contro alta temperatura
Alimentazione	AC 230V 50-60Hz
Phantom power	Supportata
Accessori inclusi	Telecomando
Dimensioni	484 x 320 x 88 mm
Peso	15.5 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro amplificatore mixer?

Contattaci subito!