

AMPLIFICATORE MIXER LETTORE USB/BT/FM DA 120W A 6 ZONE



Ampli/mixer a matrice 6 x 6 con lettore multimediale integrato, connettività bluetooth, alimentazione phantom, radio FM + DAB e telecomando incluso.

Reference: ZZONE6120PA

Amplificatore mixer da 120W a 6 zone

Ampli/mixer a matrice 6 x 6 con lettore multimediale integrato, connettività bluetooth, alimentazione phantom, radio FM + DAB

Specifiche tecniche

- Potenza: 6 x 120 W
- Ingressi: 3 x Mic, 4 x Line
- Risposta in frequenza: 80-16KHz
- Protezioni: Corto circuito, clip, sovraccarico, e protezione contro l'alta temperatura
- Alimentazione: AC230V; 50-60Hz
- Alimentazione phantom
- Telecomando incluso
- Dimensioni: 484 x 320 x 88 mm
- Peso: 15.5 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro amplificatore mixer?

[Contattaci subito!](#)