

TRASMETTITORE AUDIO PA WIRELESS 16 CANALI



TRASMETTITORE SISTEMA
AUDIO WIRELESS FLY-16

Reference: FLY-16T

TRASMETTITORE SISTEMA AUDIO WIRELESS FLY-16

Trasmettitore audio PA wireless 16 canali,
con tecnologia PLL UHF.

- Per la trasmissione wireless di segnali audio di linea nei sistemi PA
Intervallo di frequenza: 823-832 MHz
16 canali pre-programmati, selezionabili
Fino a 8 canali senza intermodulazione
Intervallo di trasmissione audio: 30-17.000 Hz
Trasmissione a bassa latenza
Indicazione per il canale e lo stato della batteria
Jack XLR a 3 poli
Alimentazione tramite 1 batteria AA da 1,5 V (non in dotazione) o presa micro USB (5 V / 150mA)
Fornito con cavo USB
Dimensioni: 22 x 23 x 116 mm

Esistono restrizioni o requisiti all'interno dell'UE!

Si prega di leggere le note relative ai sistemi wireless nella sezione "INFORMAZIONI IMPORTANTI"!

Specifiche:

Tipo	Trasmettitore audio PA wireless 16 canali
Range frequenza portante	823-832 MHz
Gamma di frequenze audio	30-17000 Hz
Canali	16
Fattore di distorsione	0,3 %
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Potenza di trasmissione	10 mW
Portata	approx. 90 m
Alimentazione trasmettitore	1 x 1.5 V batt. AA size,
	DC 5 V/150 mA via micro USB jack
Larghezza trasmettitore	22 mm
Altezza trasmettitore	23 mm
Profondità trasmettitore	116 mm
Peso trasmettitore	54 g
Contatti trasmettitore	3-pole XLR jack