

# AMPLIFICATORE 8 CANALI, POT. MAX 6000W CON CONTROLLO WIFI MULTIZONA

PowerZone Connect 6008  
amplificatore con DSP



Reference: POWERZONECON6008

## PowerZone Connect 6008 amplificatore con DSP 2U

Configurazione DSP a matrice completa tramite powerzone, app web di controllo (integrata)  
Distribuzione di energia ibrida in Lo-Z e Hi-Z  
Alimentato dalla tecnologia Pascal UMAC, Class-D  
Alimentatore universale UREC" con PFC  
Condivisione flessibile dell'alimentazione tra i canali di uscita  
Ingresso/uscita S/PDIF  
GPIO configurabile  
Conforme a ErP e Energy Star  
Apparecchiature audio elencate UL

### Caratteristiche tecniche:

- Potenza totale 6000 W
- Canali 8 x Lo-Z/4 x Hi-Z
- Uscita 2Ω 8 x 750 W (SE)
- Uscita 4Ω 8 x 750 W (SE) - 4 x 1500 W (BTL)
- Uscita 8Ω 8 x 400 W (SE) - 4 x 1500 W (BTL)
- Uscita 70V 4 x 1200 W (BTL)
- Uscita 100V 4 x 1500 W (BTL)

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)