

MIXER 6 INGRESSI MIC/LINE USCITA MASTER E USCITA CUFFIE

MIXER CON 6 INGRESSI
MIC/LINE + USCITA MASTER
E USCITA CUFFIE



Reference: ZZONE602MX

MIXER CON 6 INGRESSI MIC/LINE + USCITA MASTER E USCITA CUFFIE

La nuova linea di mixer ZZONE è stata progettata per soddisfare le esigenze degli installatori attenti che cercano versatilità, completezza e facilità d'uso. Il modello ZZONE602MX si distingue come un mixer microfono/linea con 7 canali, di cui 5 adatti a ingressi mic/line stereo multiuso. Il mixer include un ingresso microfonico dedicato con talkover regolabile e un sistema di priorità, garantendo un controllo ottimale. La sua integrazione impeccabile con centrali di evacuazione è resa possibile grazie all'ingresso per il segnale di emergenza. La facilità d'uso è ulteriormente evidenziata dall'ingresso frontale dedicato per dispositivi mobili, consentendo la connessione istantanea di smartphone, tablet e laptop con estrema semplicità.

Specifiche tecniche

- Sistema: Ampli / Mixer
- Rapporto S/N: >82 dBu
- Crosstalk: >65 dB
- THD: <0.03%
- Consumo: 20 W
- Uscite: Main-Rec-Phones
- Ingressi: Line-Mic-Aux
- Risposta in frequenza: 20 - 20000 Hz
- selezioni MIC / LINE per ogni ingresso;
- Opzione mono out options;
- Emergency input;
- Protezioni: Fusibile
- Alimentazione: AC supply 115/230V~ 50Hz-60 Hz
- Dimensioni: 483 x 44.5 x 162 mm
- Peso: 2.3 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)