MIXER 6 INGRESSI MIC/LINE USCITA MASTER E USCITA CUFFIE



MIXER CON 6 INGRESSI MIC/LINE + USCITA MASTER E USCITA CUFFIE

Reference: ZZONE602MX

MIXER CON 6 INGRESSI MIC/LINE + USCITA MASTER E USCITA CUFFIE

La nuova linea di mixer ZZONE è stata progettata per soddisfare le esigenze degli installatori attenti che cercano versatilità, completezza e facilità d'uso. il modello ZZONE602MX si distingue come un mixer microfono/linea con 7 canali, di cui 5 adatti a ingressi mic/line stereo multiuso. Il mixer include un ingresso microfonico dedicato con talkover regolabile e un sistema di priorità, garantendo un controllo ottimale. La sua integrazione impeccabile con centrali di evacuazione è resa possibile grazie all'ingresso per il segnale di emergenza. La facilità d'uso è ulteriormente evidenziata dall'ingresso frontale dedicato per dispositivi mobili, consentendo la connessione istantanea di smartphone, tablet e laptop con estrema semplicità.

Specifiche Tecniche

Caratteristica	Specifiche
Sistema	Ampli / Mixer
Rapporto S/N	>82 dBu
Crosstalk	>65 dB
THD	<0.03%
Consumo	20 W
Uscite	Main, Rec, Phones
Ingressi	Line, Mic, Aux
Risposta in frequenza	20 - 20000 Hz
Selezioni ingresso	MIC / LINE per ogni ingresso
Opzioni uscita	Mono out disponibile
Ingresso emergenza	Emergency input
Protezioni	Fusibile
Alimentazione	AC 115/230V ~ 50/60 Hz
Dimensioni	483 x 44.5 x 162 mm

Peso	2.3 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!