MIXER CON 6 IN STEREO LINE + 2 MIC, 3 ZONE DI OUT + 1 STEREO OUT



MIXER CON 6 IN STEREO LINE + 2 MIC, 3 ZONE DI OUT + 1 STEREO OUT

Reference: ZZONE640MX

MIXER CON 6 IN STEREO LINE + 2 MIC, 3 ZONE DI OUT + 1 STEREO OUT

La nuova linea di mixer ZZONE è stata progettata per soddisfare le esigenze degli installatori attenti che cercano versatilità, completezza e facilità d'uso. Il modello ZZONE640MX è la scelta ideale per sistemi audio multi-zona di medie dimensioni, offrendo 6 canali di ingresso e 4 zone di uscita, di cui una master stereo e 3 zone mono.
Le zone mono possono trasportare il segnale della zona stereo o uno dei 6 segnali di ingresso.
Con due ingressi microfonici regolabili in priorità, possono essere inclusi o esclusi da ciascuna zona di uscita.
I controlli immediati sul frontale, insieme a quelli più avanzati sul retro, rendono il mixer ZZONE640MX perfetto per chi cerca qualità e flessibilità nella gestione audio.

Specifiche Tecniche

Caratteristica	Specifiche
Sistema	Amplificatore / Mixer
Rapporto S/N	>82 dBu
Crosstalk	>65 dB
THD	<0.03%
Consumo	22 W
Uscite	Main, Rec Out, Phones, Zone 1, Zone 2, Zone 3
Ingressi	Line, Mic, Aux, Phono
Risposta in frequenza	20 - 20000 Hz
Filtri	Filtro HP sulle uscite
Ingresso Phono	Phono IN
Regolazioni	Non accessibili da pannello frontale
Protezioni	Fusibile
Alimentazione	AC 115/230V ~ 50/60 Hz

Dimensioni	483 x 133 x 162 mm
Peso	4.3 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!