MICROFONO CHIAMATE DI EMERGENZA EN 54CON SELETTORE ZONE



MICROFONO PER CHIAMATE DI EMERGENZA EN 54 CON SELETTORE DI ZONA

Reference: SEVEN-MIC4

Microfono con selettore di zona per sistema di diffusione sonora e allarme vocale EN54 SEVEN

SEVEN-MIC4 è un microfono completamente analogico che permette
di dare avvisi alle zone con un funzionamento semplice ed intuitivo.
Incorpora un selettore a 4 zone a cui è possibile inviare il segnale proveniente
dal microfono o dall'ingresso ausiliario. Dispone di toni di avviso musicali selezionabili
con controllo del volume indipendente. Inoltre, dispone di controllo del volume
per il microfono e indicatori di alimentazione, zona e stato operativo del microfono.
È possibile collegare in catena fino a 35 microfoni.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE: Microfono con selettore di zona per sistema
di diffusione sonora e allarme vocale EN54.
Selettore a 4 zone.
Toni di avviso musicali, selezionabili.
Indicatori luminosi per l'accensione e lo stato operativo del microfono.

CONTROLLI: 4 pulsanti di zona.
Selettore ingresso microfono o ausiliario.
Selettore di attivazione/disattivazione dei toni di avviso musicali.
Controllo del volume dei toni di avviso musicali.
Controllo del volume del microfono.

CONNESSIONE: Cavo UTP RJ-45, fino a 660 m con 24 V o 2200 m con 48 V DC
(con un microfono, con più microfoni la lunghezza massima si riduce).

ALIMENTAZIONE: 20~57 V CC

MISURE: Profondità 140 x 475 x 213 mm

PESO: 0,85 Kg