ESTENSIONE MICROFONO PER MIC E FMIC



ESTENSIONE MICROFONO PER MIC E FMIC

Reference: SEVEN-MICEXT

Estensione microfono per sistema di diffusione sonora e allarme vocale EN54 SEVEN

SEVEN-MICEXT è un'estensione per l'estensione dei pulsanti funzione dei microfoni mod. SEVEN-MIC e SEVEN-FMIC.
Dispone di 20 pulsanti funzionali con indicatori LED RGB.
Dispone di una configurazione flessibile e totale dei pulsanti tramite software.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE: Estensione microfono per sistema
di comunicazione al pubblico e di allarme vocale EN54.
Espansione dei tasti funzione delle mod microfoniche. SEVEN-MIC e SEVEN-FMIC.
20 pulsanti funzionali con indicatori LED RGB.
Configurazione flessibile e totale dei pulsanti tramite software.
Certificato con la norma EN 54-16.

PROTEZIONI: IP30

TEMPERATURA: Funzionamento: -5ºC ~ 40ºC
Conservazione: -20ºC ~ 70ºC

UMIDITÀ: 15% ~ 80% (senza condensa)

ALIMENTAZIONE: Attraverso la connessione ai mod. SEVEN-MIC e SEVEN-FMIC

MISURE: Profondità 125 x 55 x 210 mm

PESO: 0,85 Kg