

MICROFONO CHIAMATE DI EMERGENZA EN 54CON TOUCH SCREEN LCD



MICROFONO PER CHIAMATE DI EMERGENZA EN 54

Reference: SEVEN-MICP

Microfono con selettore di zona e schermo LCD per il sistema di comunicazione al pubblico e allarme vocale EN54 SEVEN SEVEN

MICP consente un funzionamento semplice e intuitivo grazie al suo touch screen LCD da 4'3". La navigazione nel menu e la modifica delle impostazioni vengono effettuate utilizzando i pulsanti di controllo e il touch screen.

Dispone di funzione interfono e consente la comunicazione bidirezionale tra i microfoni di zona. Inoltre, dispone di 4 ingressi audio ausiliari e 1 ingresso per microfono.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE: Microfono di zona per sistema di comunicazione al pubblico e di allarme vocale EN54. Touch screen LCD da 4'3". Funzione interfono con altoparlante integrato. Ingresso micro-cuffie. Indicatori di funzionamento illuminati.

SCHERMO: LCD 4'3"
272 x 480 pixel
Touch screen resistivo

CONTROLLI: Pulsante di chiamata PTT

9 pulsanti programmabili come gruppi di zone, modifica del nome di zone o gruppi, configurazione delle autorizzazioni di notifica, controllo del volume o controllo della musica. Controllo del volume del microfono.

ALTOPARLANTE: 2" Potenza: 0,5 W SPL: 78 dBA @1 W/1 m

MICROFONO: Risposta: 100-10.000 Hz

Sensibilità: -45 dB

ENTRATE: 4 ausiliari (in 2 connettori jack stereo da 3,5 mm)

1 microfono, jack da 3.5 mm (auricolare)

1 microfono bilanciato, XLR



USCITE: 1 estensione tastiera, RJ45 1 cuffia, jack da 3,5 mm (auricolare)

PROTEZIONI: IP30

TEMPERATURA: Funzionamento: -5°C ~ 40°C

Conservazione: $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

UMIDITÀ: 15% ~ 80% (senza condensa)

ALIMENTAZIONE: 48 V CC, 15 W, POE o alimentatore (non incluso)

MISURE: Profondità 150 x 55 x 210 mm

PESO: 1,4 Kg