# MICROFONO CHIAMATE DI EMERGENZA EN 54CON TOUCH SCREEN LCD



MICROFONO PER CHIAMATE
DI EMERGENZA EN 54

Reference: SEVEN-MICP

Microfono con selettore di zona e schermo LCD per il sistema
di comunicazione al pubblico e allarme vocale EN54 SEVEN SEVEN

MICP consente un funzionamento semplice e intuitivo grazie al suo touch screen LCD da 4'3''.
La navigazione nel menu e la modifica delle impostazioni vengono effettuate utilizzando
i pulsanti di controllo e il touch screen.
Dispone di funzione interfono e consente la comunicazione bidirezionale tra i microfoni di zona.
Inoltre, dispone di 4 ingressi audio ausiliari e 1 ingresso per microfono.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE: Microfono di zona per sistema di
comunicazione al pubblico e di allarme vocale EN54.
Touch screen LCD da 4'3".
Funzione interfono con altoparlante integrato.
Ingresso micro-cuffie.
Indicatori di funzionamento illuminati.

SCHERMO: LCD 4'3''
272 x 480 pixel
Touch screen resistivo

CONTROLLI: Pulsante di chiamata PTT
9 pulsanti programmabili come gruppi di zone, modifica del nome di zone o gruppi,
configurazione delle autorizzazioni di notifica, controllo del volume o controllo della musica.
Controllo del volume del microfono.

ALTOPARLANTE: 2''
Potenza: 0,5 W
SPL: 78 dBA @1 W/1 m

MICROFONO: Risposta: 100-10.000 Hz
Sensibilità: -45 dB

ENTRATE: 4 ausiliari (in 2 connettori jack stereo da 3,5 mm)
1 microfono, jack da 3,5 mm (auricolare)
1 microfono bilanciato, XLR

USCITE: 1 estensione tastiera, RJ45
1 cuffia, jack da 3,5 mm (auricolare)

PROTEZIONI: IP30

TEMPERATURA: Funzionamento: -5ºC ~ 40ºC
Conservazione: -20ºC ~ 70ºC

UMIDITÀ: 15% ~ 80% (senza condensa)

ALIMENTAZIONE: 48 V CC, 15 W, POE o alimentatore (non incluso)

MISURE: Profondità 150 x 55 x 210 mm

PESO: 1,4 Kg