

LETTORE CD E MP3

LETTORE CD E MP3

Reference: CD-114/BT



LETTORE CD E MP3

Lettore CD e MP3, con ricevitore Bluetooth, porta USB e slot per schede SD. Ricevitore Bluetooth per il collegamento wireless di laptop, smartphone o tablet PC. Possibilità di collegare direttamente supporti di memorizzazione USB per schede SD (SD/SDHC/SDXC)

fino a 128 GB (FAT16/FAT32), non incluse nella fornitura. Sistema anti-shock, supporta tag ID3, funzione di autoplay, funzione di controllo

dell'intonazione per CD, SD e USB. Avanzamento e riavvolgimento rapido, programmazione delle tracce, possibilità di 10 tracce;

funzione di ripetizione (ripeti 1, ripeti tutto, ripeti cartella), funzione di tasto di scelta rapida. Fornito con telecomando a infrarossi.

Ingresso Aux, jack stereo da 3,5 mm Interfaccia RS-232, collegamento alla rete elettrica da 482 mm (19"), 1 RU Installazione a rack.

Jack stereo da 5 mm Interfaccia RS-232, collegamento alla rete elettrica da 230 V e collegamento supplementare a 24 V.

Installazione a rack da 482 mm (19"), 1 RU CD audio/CD-R/CD-RW/MP3 CD, MP3/WMA/CDDA

Caratteristiche tecniche

- Descrizione: Lettore CD e MP3
- Media: CD, MP3, USB, SD
- Gamma di frequenza: 20-20.000 Hz
- THD: 0,3%
- Separazione dei canali: 60 dB
- Rapporto S/N: 60 dB
- Uscita analogica: 0,8 V
- Alimentazione: ~ 230 V/50 Hz/30 VA
- Tensione di rete: ~ 230 V
- Frequenza di rete: 50 Hz
- Consumo di energia, funzionamento: 30 VA
- Consumo di energia, standby: 9,2 VA
- Tensione di funzionamento (possibile alternativa): 24 V
- Temperatura ambiente ammessa: 0-40 °C
- Dimensioni: 482 x 44 x 245 mm, 1 RU
- Peso: 3,27 Kg
- Conessioni: 1 x RCA L/R, 1 x jack stereo da 3,5 mm, 1 x RS-232
- Dimensioni dell'imballaggio (L x A x L): 0,325 x 0,125 x 0,598 mm
- Peso lordo 4,23 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)