

AMPLIFICATORE A ZONE LETTORE USB/BT/FM DA 240W A 4 ZONE

AMPLIFICATORE A
ZONE LETTORE USB/BT/FM
DA 240W A 4 ZONE



Reference: ZZONE4240PA

Amplificatore a zone da 240W a 4 zone

Amplificatore a zone 4 x 240W con lettore multimediale integrato USB + SD card, connettività Bluetooth, alimentazione Phantom, radio FM + DAB.

Integra 4 amplificatori da 100 V e 8-16 Ω in un'unica unita, quindi può essere utilizzato come amplificatore mixer commerciale a 4 zone.

Livello di priorità di ingresso da alto a basso: Mute, EMC, e microfono di paging remoto ad altri ingressi. Fino a 6 microfoni remoti con collegamento all'amplificatore tramite cavo CAT6. Telecomando e antenna con lunghezza cavo di 3 metri inclusi.

Microfono di paging: [ZZONE4000MC](#)

Specifiche Tecniche

Caratteristica	Specifiche
Potenza	4 x 240 W
Consumo energetico	1150 W
Gestione ingressi	3 sorgenti e matrice EMC distribuite su 4 zone altoparlanti
Uscite speaker	4 zone, 100V e 8–16 Ohm
Ingressi	3 x MIC 10mV Linea 150–470mV, 10 K? Aux RCA sbilanciato
Uscita linea	0,775 (0 dBV)
Lettore audio	Matrice con lettore audio integrato
Risposta in frequenza	70Hz - 20KHz

Protezioni	Cortocircuito, clip, sovraccarico, protezione termica
THD	<0,1%
Rapporto segnale/rumore	>80 dB
Alimentazione	230 V CA, 50-60 Hz
Alimentazione Phantom	Sì
Accessori inclusi	Telecomando e antenna
Dimensioni (L x A x P)	48 x 9,4 x 40 cm
Dimensioni con antenna (L x A x P)	48 x 9,4 x 44,5 cm
Peso	7,4 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)