

# AMPLIFICATORE A ZONE LETTORE USB/BT/FM DA 240W A 4 ZONE

AMPLIFICATORE  
A  
ZONE LETTORE USB/BT/FM  
DA 240W A 4 ZONE

Reference: ZZONE4240PA



## Amplificatore a zone da 240W a 4 zone

Amplificatore a zone 4 x 240W con lettore multimediale integrato USB + SD card, connettività Bluetooth, alimentazione Phantom, radio FM + DAB.

Integra 4 amplificatori da 100 V e 8-16 Ω in un'unica unità, quindi può essere utilizzato come amplificatore mixer commerciale a 4 zone.

Livello di priorità di ingresso da alto a basso: Mute, EMC, e microfono di paging remoto ad altri ingressi. Fino a 6 microfoni remoti con collegamento all'amplificatore tramite cavo CAT6. Telecomando e antenna con lunghezza cavo di 3 metri inclusi.

Microfono di paging: [ZZONE4000MC](#)

### Specifiche tecniche

- Potenza: 4 x 240 W
- Consumo energetico: 1150 W
- 3 sorgenti e matrice di ingresso EMC distribuite su 4 zone altoparlanti
- Uscite speaker: 4 zone di uscita, 100V e 8-16 Ohm
- Ingressi: 3 x MIC 10mV; Linea 150-470mV, 10 KΩ, Aux RCA sbilanciato
- Uscita linea: 0,775 (0 dBV)
- Matrice di lettore audio integrato
- Risposta in frequenza: 70-20KHz
- Protezioni: Cortocircuito, clip, sovraccarico e protezione contro l'alta temperatura
- Telecomando e antenna inclusi
- THD: <0,1%
- Rapporto segnale/rumore: >80 dB
- Alimentazione: 230 V CA, 50-60 Hz
- Alimentazione Phantom
- Telecomando incluso
- Dimensioni (L x A x P): 48 x 9,4 x 40 cm
- Dimensioni con antenna (L x A x P): 48 x 9,4 x 44,5 cm
- Peso: 7,4 Kg

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

---

[Contattaci subito!](#)