TRASMETTITORE WIRELESS BIDIREZIONALE PER SISTEMI DI GUIDA TURISTICA



TRASMETTITORE WIRELESS BIDIREZIONALE PER SISTEMI DI GUIDA TURISTICA

Reference: TOUR-200T

TRASMETTITORE WIRELESS BIDIREZIONALE PER SISTEMA DI GUIDA

Il TOUR-200T è un trasmettitore wireless bidirezionale per sistemi di guida, progettato per facilitare una comunicazione fluida, chiara e gestita durante visite guidate in musei, mostre o percorsi turistici. Questo modello consente di ricevere l'audio da qualsiasi ricevitore del sistema, controllando l'interazione con i partecipanti in modo preciso e professionale. La struttura compatta e resistente, insieme a un'interfaccia intuitiva, lo rende uno strumento affidabile per il lavoro quotidiano della guida.

Vantaggi del TOUR-200T

Il TOUR-200T offre caratteristiche tecniche che migliorano il controllo e la qualità delle comunicazioni:
Comunicazione bidirezionale gestita: il trasmettitore può ricevere l'audio da un solo ricevitore e ritrasmetterlo a tutti gli altri in tempo reale.
Alta compatibilità: trasmette a un numero illimitato di ricevitori TOUR-200R sullo stesso canale.
Design portatile e robusto: dimensioni ridotte, peso leggero e scocca resistente, ideale per un uso professionale continuativo.
Multicanale: dispone di 18 canali e supporta fino a 4 canali operativi simultaneamente.
Schermo LCD integrato: mostra chiaramente canale, livello batteria e volume per un controllo semplice ed efficace.

Perché scegliere il TOUR-200T?

Il TOUR-200T è una soluzione versatile e avanzata che si adatta perfettamente alle esigenze dei professionisti del settore turistico e culturale:
Portata fino a 100 metri, adatto a spazi ampi sia indoor sia all'aperto.
Controlli funzionali: interruttore della comunicazione bidirezionale, on/off, mute, selezione del canale e volume.
Ingressi professionali: ingresso microfono e linea tramite jack da 3,5 mm, con microfono a risvolto e auricolare inclusi.
Autonomia fino a 17 ore grazie alla batteria ricaricabile da 1.300 mAh con ricarica via micro USB B.
Accessori inclusi e opzionali: auricolare con microfono, laccetto, e compatibilità con cuffia ad archetto, valigie di ricarica e sincronizzatore.

Caratteristiche tecniche

- CARATTERISTICHE: Trasmettitore wireless bidirezionale.
  Può ricevere l'audio da qualsiasi ricevitore, uno alla volta; l'audio verrà ascoltato anche su tutti i ricevitori.
  Controllo della trasmissione bidirezionale.
  Dimensioni ridotte, design leggero e resistente.
  Trasmissione a tutti i ricevitori TOUR-200R desiderati sullo stesso canale.

18 canali, modulazione GFSK mono.
Fino a 4 canali possono funzionare contemporaneamente.
Ritardo 35 ms.
Portata 100 m.
Batteria interna ricaricabile, fino a 17 ore di funzionamento.
Funzionamento semplice e intuitivo.
Schermo LCD, mostra il canale scelto, il livello della batteria e il volume.
Funzione di spegnimento automatico.

- FREQUENZA: 863 - 865 MHz, modulazione GFSK, 18 canali
  Potenza RF: 10 mW
- RISPOSTA: 20 - 3.000 Hz
- CONTROLLI: Interruttore della comunicazione bidirezionale.
  Interruttore on/off e mute
  Selezione dei canali e controllo del volume
- ENTRATE: Microfono: ingresso jack da 3,5 mm, con microfono a risvolto e auricolare inclusi
  Linea: jack da 3,5 mm integrato nel microfono a risvolto
- ALIMENTAZIONE: Batteria ricaricabile ai polimeri di litio, 3,7 V 1.300 mAh, micro USB B
  Tempo di ricarica 7 ore
  Autonomia: 17 h
- COLORE: Bianco
- MISURE: 40 x 82,6 x 12 mm di profondità
- ACCESSORI: Auricolare con microfono
  Laccetto
- FACOLTATIVO: TOUR-HEADSET: cuffia con microfono
  TOURC-12: custodia di ricarica per 12 ricevitori
  TOURC-305: custodia di ricarica per 35 ricevitori
  TOURKS-1: sincronizzatore per i ricevitori

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!