SWITCH ETHERNET A 4 PORTE, PER SISTEMI ARA-P, 1U, 2 IN/OUT

SWITCH ETHERNET A 4 PORTE, PER SISTEMI ARA-P, 1U, 2 IN/OUT

Reference: MATRIX-22

SWITCH ETHERNET A 4 PORTE, PER SISTEMI ARA-P, 1U, 2 IN/OUT

Matrix-22 è una matrice di formato 1U e mezzo in rack da 19″ che dispone di due ingressi e due uscite di canale, destinati a distribuire segnali audio analogici e dati di monitoraggio e controllo (ALMA) ai sistemi audio ARA-P. Include uno switch Ethernet integrato da 1 Gbit con 4 porte.

La semplicità e la facilità d'uso di Matrix-22 la rendono la soluzione ideale per l'utilizzo dei sistemi ARA-P.

Lo switch Ethernet interno combina i dati di controllo e l'audio analogico in due uscite etherCON, destinate a collegare i sistemi audio; inoltre, sul pannello posteriore sono incluse due uscite audio progettate per inviare audio e dati ai gruppi di sistemi.

Audio

- Audio Input Connector: Audio In: 2 x XLR femmina
- Audio Output Connector: Audio Out: 2 x XLR maschio

Network (ALMA)

- Input: etherCON
- Output: etherCON

Audio & ALMA Network

- Distribuzione Audio e Dati: 2 x etherCON Out

LEDS e Indicatori

- Power: ON – Green
- Connettori di rete: LED sinistro – Green 100Mbit; LED destro – Green 1Gbit
- Connettori dati: LED sinistro – Link Green; LED destro – Activity Orange

Power

- AC Input Connector: PowerCON TRUE1
- Power Supply: Universal Mains Switch Mode
- Operating Range: 90-250 VAC

- Current Draw 230 V / 115 V: 30 W

Dimensioni e Peso

- Dimensioni (L x A x P): 216 x 44 x 302 mm
- Peso netto: 2,0 kg

Spedizione

- Dimensioni del cartone (L x A x P): 330 x 110 x 360 mm
- Peso di spedizione: 3,4 kg
- Contenuto della confezione: Audio and Network Data Distributor, Rack Mount Angle Brackets (2 unità), Linking Plates (2 unità), PowerCord.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!