

POWER DISTRIBUTOR 2U, 6 IN/OUT PowerCon TRUE1 PER ARA-P/ARA-M



POWER DISTRIBUTOR 2U, 6
IN/OUT PowerCon TRUE1
PER ARA-P/ARA-M

Reference: PP-6S

POWER DISTRIBUTOR 2U, 6 IN/OUT PowerCon TRUE1 PER ARA-P/ARA-M

Il PP-6S è un distributore di alimentazione da 2U per rack da 19", progettato per i sistemi audio della serie ARA. Con sei ingressi PowerCon TRUE1 e sei uscite PowerCon TRUE1, il PP-6S garantisce una distribuzione efficiente dell'alimentazione. È progettato per funzionare con i cavi ibridi DAS Audio (modello ECPK-XX) e si integra perfettamente con il distributore di dati e monitoraggio Matrix-66, rendendolo un componente essenziale per impianti audio destinati a grandi eventi.

La distribuzione dell'alimentazione ai sistemi può essere effettuata anche tramite il connettore multipolare Socapex in uscita, utilizzando i cavi DAS Audio SPK18-20, semplificando il cablaggio e il montaggio dell'impianto.

Due prese Schuko da 16A sono disponibili sul pannello posteriore per il collegamento di elementi ausiliari come il Matrix-66.

Elettronica e audio

- Corrente massima in ingresso 32A per fase
- Corrente massima in uscita 32A per fase
- Indicatori LED Alimentazione per ogni uscita

Connettori di alimentazione

- Ingresso di alimentazione 6 x PowerCon TRUE1 (maschio), pannello posteriore
- Uscita di alimentazione 6 x PowerCon TRUE1 (femmina) oppure SOCAPEX 19-pin, pannello frontale
- Ausiliari 2 x Schuko 16A

Dimensioni e peso

- Dimensioni (A x L x P) 88 x 483 x 151 mm
- Peso netto 3,4 kg

Spedizione

- Peso alla spedizione 4,0 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)