

ADATTATORE DI USCITA ANALOGICA PER RETI DANTE 1 CANALE

ADATTATORE DANTE

Reference: ADP-DAO-0X1



ADATTATORE DANTE

Adattatore di uscita analogico Dante® (1 canale)

- Per collegare dispositivi di livello di linea audio analogici (ad esempio altoparlanti attivi) a una rete audio Dante®
Livello del segnale regolabile: + 18 / + 4 / 0 dBu, 0 / -10 dBV (tramite Dante® controller)
Intervallo di frequenza: 20-20.000 Hz
Impedenza: 150 kΩ (bal.), 75 kΩ (sbilanciato)
Gamma dinamica:> 100 dB
Rapporto S / N:> 100 dB
THD: Frequenze di campionamento: 44,1 / 48 / 96 kHz, 24 percorsi
Connessioni: 1 x RJ45, 1 x connettore XLR

Il marchio Dante® e il software Dante® eventualmente integrati in questi prodotti sono concessi in licenza da Audinate Pty Ltd.

Specifiche:

Tipo	Dante® adattatore di uscita analogico
Tipo	1-canale
Colore	nero
Alimentazione	PoE
Peso	120 g
Collegamenti	1 x RJ45,
	1 x 3-pole XLR plug
Unità di confezione	1