

ADATTATORE DI USCITA ANALOGICA PER RETI DANTE 1 CANALE



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI
A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: ADP-DAO-0X1

ADATTATORE DANTE

Adattatore di uscita analogico Dante® (1 canale)

- Per collegare dispositivi di livello di linea audio analogici (ad esempio altoparlanti attivi) a una rete audio Dante®
Livello del segnale regolabile: + 18 / + 4 / 0 dBu, 0 / -10 dBV (tramite Dante® controller)
Intervallo di frequenza: 20-20.000 Hz
Impedenza: 150 kΩ (bal.), 75 kΩ (sbilanciato)
Gamma dinamica: > 100 dB
Rapporto S / N: > 100 dB
THD: Frequenze di campionamento: 44,1 / 48 / 96 kHz, 24 percors
Connessioni: 1 x RJ45, 1 x connettore XLR

Il marchio Dante® e il software Dante® eventualmente integrati in questi prodotti sono concessi in licenza da Audinate Pty Ltd.

Specifiche:

Tipo
Tipo
Colore
Alimentazione
Peso
Collegamenti

Dante® adattatore di uscita analogico
1-canale
nero
PoE
120 g
1 x RJ45,

Unità di confezione

1 x 3-pole XLR plug
1