ADATTATORE DI USCITA ANALOGICA PER RETI DANTE 2 CANALI

ARTICOLO NON FORNIBILE PER INFORMAZIONI: SCRIVICI A INFO@ZZIPPGROUP.COM O CHIAMACI AL NUMERO +390429617888

Reference: ADP-DAO-0X2

ADATTATORE DANTE

Il marchio Dante® e il software Dante® eventualmente integrati in questi prodotti sono concessi in licenza da Audinate Pty Ltd.

- Per collegare dispositivi di livello di linea audio analogici (ad esempio altoparlanti attivi) a una rete audio Dante®
  Livello del segnale regolabile: + 18 / + 4 / 0 dBu, 0 / -10 dBV (tramite Dante® controller)
  Intervallo di frequenza: 20-20.000 Hz
  Impedenza: 150 kO (bal.), 75 kO (sbilanciato)
  Gamma dinamica:> 100 dB
  Rapporto S / N:> 100 dB
  THD: Frequenze di campionamento: 44,1 / 48 / 96 kHz, 24 percors
  Connessioni: 1 x RJ45, 2 x spina XLR

Per collegare dispositivi di livello audio analogico (ad esempio altoparlanti attivi) a una rete audio Dante®
Livello del segnale regolabile: + 18 / + 4 / 0 dBu, 0 / -10 dBV (tramite Dante® controller)
Intervallo di frequenza: 20-20.000 Hz
Impedenza: 150 kO (bal.), 75 kO (sbilanciato)
Gamma dinamica:> 100 dB
Rapporto S / N:> 100 dB
THD: Frequenze di campionamento: 44,1 / 48 / 96 kHz, 24 percors
Connessioni: 1 x RJ45, 2 x spina XLR

Specifiche:

Tipo	Dante® adattatore di uscita analogico
Tipo	2-canale
Colore	nero
Alimentazione	PoE

Peso	165 g
Collegamenti	1 x RJ45, 2 x 3-pole XLR plug
Unità di confezione	1