

AMPLIFICATORE MIXER LETTORE USB/BT/FM DA 240W



Ampli/mixer PA ad una zona con 4 sorgenti + una ausiliaria, controllo dei toni alti e bassi e controllo di volume master.

Reference: ZZONE924PA

AMPLIFICATORE MIXER LETTORE USB/BT/FM DA 240W

Ampli/mixer con lettore multimediale integrato, connettività Bluetooth, alimentazione Phantom, radio FM + DAB.

La nuova serie di amplificatori ZZONE è stata progettata per soddisfare le esigenze di audio multi-zona in ambienti commerciali e di intrattenimento.

Ogni amplificatore ZZONE è dotato di un lettore MP3 incorporato, che consente di riprodurre una vasta gamma di fonti audio. Questi amplificatori offrono una flessibilità senza precedenti nella gestione dell'audio in ambienti complessi.

Inoltre, grazie al loro funzionamento a 100V e 4-8 ohm, gli amplificatori ZZONE possono essere utilizzati in una moltitudine di applicazioni audio, dal ristorante all'hotel, dalla palestra alla sala conferenze. Scegli la serie ZZONE per un audio di alta qualità e una semplice gestione dell'audio multi-zona.

Specifiche Tecniche

Potenza

240W

Uscite speaker

1 zona di uscita, 100V or 70V & 4 Ohm-8 Ohm-16 Ohm

Ingressi

3 x Mic, 4 x Line

Risposta in frequenza

60Hz-15kHz(± 3 dB)

Protezioni

Corto circuito, clip, sovraccarico, e protezione contro l'alta temperatura

Alimentazione

AC230V; 50-60Hz

Alimentazione phantom

Telecomando incluso

Dimensioni (L x A x P)

485 x 91 x 27 mm

Peso

7.1Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)