

# MIXER MICROFONO-LINE/SPLITTER LINE

**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: LMS-808



## LINE SPLITTER

Mixer microfono-Line/splitter Line

- Apparecchio multifunzionale con 3 modalità di funzionamento:
- funzionamento come mixer per miscelare fino a 8 segnali mono d'ingresso (6 x Line/Mic e 2 x Line) su 1 uscita stereo
- funzionamento come Line-Splitter per distribuire 2 ingressi Line mono su 6 uscite mono
- funzionamento come amplificatore per ampliare fino a 6 segnali d'ingresso
- 6 canali d'ingresso mono, ognuno con alimentazione phantom 12 V commutabile, regolatore Pan, LED segnale/clip e selezione individuale della modalità di funzionamento
- 2 canali ingresso mono Line con regolatori livello e LED segnale/clip

### Specifiche:

Numero canali  
Numero ingressi  
Ingresso mic

8  
8  
1 mV/6,6 kΩ, 6 x XLR, bil.

Ingresso Line

250 mV/30 kΩ, 2 x XLR, bil.  
100 mV/40

Uscita Master

1 V/200 Ω, 6 x XLR, bil. (mono),

1 x

Banda passante  
Fattore di distorsione  
Rapporto S/R  
Diafonia  
Alimentazione

10-30000 Hz  
0,02 %  
81 dB, valutato  
-63 dB  
~ 230 V/50 Hz/10 VA

Tensione di rete  
Frequenza di rete  
Potenza assorbita durante il funzionamento  
Temp. di esercizio ammessa  
Larghezza  
Altezza  
Profondità  
Unità di altezza  
Peso

~ 230 V  
50 Hz  
10 VA  
0-40 °C  
482 mm  
48 mm  
200 mm  
2,9 kg