

MIXER MICROFONO-LINE/SPLITTER LINE

LINE SPLITTER

Reference: LMS-808



LINE SPLITTER

Mixer microfono-Line/splitter Line

- Apparecchio multifunzionale con 3 modalità di funzionamento:
- funzionamento come mixer per miscelare fino a 8 segnali mono d'ingresso (6 x Line/Mic e 2 x Line) su 1 uscita stereo
- funzionamento come Line-Splitter per distribuire 2 ingressi Line mono su 6 uscite mono
- funzionamento come amplificatore per ampliare fino a 6 segnali d'ingresso
- 6 canali d'ingresso mono, ognuno con alimentazione phantom 12 V commutabile, regolatore Pan, LED segnale/clip e selezione individuale della modalità di funzionamento
- 2 canali ingresso mono Line con regolatori livello e LED segnale/clip

Specifiche:

Numero canali	8
Numero ingressi	8
Ingresso mic	1 mV/6,6 kO, 6 x XLR, bil. <input type="text"/>
Ingresso Line	<input type="text"/> 250 mV/30 kO, 2 x XLR, bil. 100 mV/40
Uscita Master	<input type="text"/>

	1 V/200 O, 6 x XLR, bil. (mono),
	1 x
Banda passante	10-30000 Hz
Fattore di distorsione	0,02 %
Rapporto S/R	81 dB, valutato
Diafonia	-63 dB
Alimentazione	~ 230 V/50 Hz/10 VA
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	10 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	48 mm
Profondità	200 mm
Unità di altezza	
Peso	2,9 kg