

EQUALIZZATORE GRAFICO A 2 CANALI

EQUALIZZATORE GRAFICO

Reference: MEQ-115/SW



EQUALIZZATORE GRAFICO

Equalizzatore grafico

- versione a 2 canali, 2 x 15 canali di frequenza a distanza di 2/3 di ottava
- campo di regolazione commutabile $\pm 6/\pm 12$ dB
- indicazione picchi
- filtro antirombo (Low Cut) attivabile
- regolatore del volume globale
- interruttori by-pass e ground lift
- regolatore frequenze con scatto centrale
- ingressi e uscite sempre con 2 x XLR e 2 x jack 6,3mm

Specifiche:

Tipo	Graphic-Equalizer
Banda passante	20-20000 Hz
Campo di regolazione	regolabile $\pm 6/\pm 12$ dB
Frequenze di regolazione	2x25/40/63/100/160/250/400/630 Hz/ 1/1,6/2,5/4/6,3/10/16 kHz
Segnale d'ingresso	0,775 V
Impedenza di ingresso	50 k Ω
segnale d'uscita	0,775 V
Impedenza di uscita	600 Ω
Low cut	20Hz/-3dB
Rapporto S/R	66 dB
Fattore di distorsione	
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Alimentazione	> \sim 230 V/50 Hz/10 VA
Dimensioni (lxhxp)	482 x 44,5 x 165 mm,1 U
Peso	2,5 kg
Ingressi	2 x XLR, 2 x jack 6,3 mm

Uscite

2 x XLR, 2 x jack 6,3 mm