TWEETER PA A TROMBA, 30 W, 8 OHM

ARTICOLO NON FORNIBILE PER INFORMAZIONI: SCRIVICI A INFO@ZZIPPGROUP.COM O CHIAMACI AL NUMERO +390429617888

Reference: MHD-55

TWEETER A TROMBA

Tweeter PA a tromba, 30 W, 8 O

- versione in plastica
- buona efficienza
- larga banda per applicazioni PA universali
- bobine di ricambio disponibili (MHD-1255/VC).

Specifiche:

Impedenza (Z)	8 O
Banda passante	fx-15 kHz
Frequenza di risonanza (fs)	2 kHz
Freq. di taglio consigl. (fmax.)	3000 Hz
Potenza nominale	30 W
Potenza musicale	55 W
SPL (1 W/m)	103 dB/W/m
Diametro bobina	Ø 24,6 mm
Diametro magnete	Ø 80 mm
Apertura di montaggio	240 x 80 mm
Profondità di montaggio	187 mm
Dimensioni (lxlhxp)	269 x 101 x 187 mm
Larghezza	269 mm
Altezza	101 mm
Profondità	187 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	0,88 kg
Unità di confezione	1
basso voltaggio	1
Bobina mobile di ricambio	