

DRIVER PA A TROMBA, 25 W, 8 OHM



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: MRD-25PA

DRIVER PA 8? 50W

Driver PA a tromba, 25 W, 8 O

- driver a tromba compatto di 25 cm (1") con magnete al ferrite
- membrana di titanio con bobina mobile di 25 cm
- filettatura standard di 35 mm (1 ?")
- adatto per le trombe MRH-83, MRH-80, MRH-170 o altre tramite adattatore MHA-25
- bobina mobile di ricambio MRD-25PA/VC disponibile come accessorio

Specifiche:

Impedenza (Z)	8 O
Banda passante	fx-20000 Hz
Frequenza di risonanza (fs)	2 kHz
Freq. di taglio consigl. (fmax.)	4000 Hz
Potenza nominale	25 W
Potenza musicale	50 W
SPL (1 W/m)	100 dB/W/m
Diametro bobina	Ø 100 mm
Diametro magnete	Ø 78 mm
Apertura di montaggio	a sec. della tromba
Profondità di montaggio	a seconda della tromba
Dimensioni (lxlxhxp)	Ø 80 mm x 55 mm
Diametro esterno	Ø 80 mm
Larghezza	Ø 80 mm
Profondità	55 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	0,673 kg
Unità di confezione	1
Tipo di altoparlante	1"
basso voltaggio	1
Bobina mobile di ricambio	