

MIXER CON LETTORE MP3 INTEGRATO

MIXER DA PARETE

Reference: MXT-52MP3



MIXER DA PARETE

Mixer con lettore mp3 integrato

per montaggio a parete

- 2 ingressi microfono / linea bilanciati (XLR), ciascuno con controllo del guadagno e alimentazione phantom selezionabile
- 2 ingressi di linea (RCA L / R)
- 1 ingresso aux (jack da 3,5 mm)
- Lettore MP3 integrato con interfaccia USB e slot per schede SD / MMC, incluso telecomando
- Ogni input con controllo di livello
- Uscita con controllo toni a 2 vie e controllo di livello
- LED per indicare clip e stato operativo
- Custodia metallica con coperchio posteriore per protezione contro lo sporco

Specifiche:

Numero canali	6
Numero ingressi	5
Ingresso mic	1 mV, 2 x XLR, bil.
Ingresso Line	230 mV, 2 x XLR, bil.
Ingresso Aux	160 mV, 2 x RCA L/R
Uscita Master	160 mV, 1 x 3.5 mm jack
USB	1-10 V, terminali, mono, bil.
Banda passante	si
Fattore di distorsione	20-20000 Hz
Rapporto S/R	> 78 dB
Regolazione bassi	±10 dB/100 Hz
Regolatore toni acuti	±10 dB/12 kHz
Alimentazione phantom	19 V

Medioplayer	MP3, USB
Alimentazione	DC/~ 24 V/250 mA
Tensione di rete	24 V
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	200 mm
Altezza	160 mm
Profondità	90 mm
Peso	1,25 kg