

# MIXER PA MONO A 5 ZONE, 120 Wanni

MIXER AMPLI 5 ZONE 100V

120W Garanzia 3 anni

Reference: PA-1120



## MIXER AMPLI 5 ZONE 100V 120W Garanzia 3 anni

Amplificatore di missaggio mono a 5 zone

### Specifiche:

Potenza musicale totale ( $P_{MAX}$ )

170 W

Potenza nominale

120 W

Canali

5

Zone

5

Ingressi

2,5 mV/5 k $\Omega$ , 0,3 V/5 k $\Omega$  (Mic/Line),

0

Banda passante

55-16000 Hz

Regolazione toni bassi

$\pm 10$ dB/100Hz

Regolazione toni alti

$\pm 10$ dB/10kHz

Rapporto S/R

> 70 dBA (Mic),

> 80 dBA (Line)

Fattore di distorsione

Tensione di rete

~ 230 V

Frequenza di rete

50 Hz

Potenza assorbita durante il funzionamento

340 VA

Tensione alternativa d'esercizio

DC 24 V

Alimentazione alternativa

DC 15 A

Temp. di esercizio ammessa

0-40 °C

Larghezza

482 mm

Altezza  
Profondità  
Unità di altezza  
Peso  
Collegamenti

133 mm  
352 mm

13 kg

3 x 6,3 mm/XLR combo (ingressi Mic/Line),