MIXER PA MONO A 5 ZONE, 120 Wanni

ARTICOLO NON FORNIBILE PER INFORMAZIONI: SCRIVICI A INFO@ZZIPPGROUP.COM O CHIAMACI AL NUMERO +390429617888

Reference: PA-1120

MIXER AMPLI 5 ZONE 100V 120W Garanzia 3 anni

Amplificatore di missaggio mono a 5 zone

Specifiche:

Potenza musicale totale (P_{MAX})	170 W
Potenza nominale	120 W
Canali	5
Zone	5
Ingressi	2,5 mV/5 kO, 0,3 V/5 kO (Mic/Line), 0
Banda passante	55-16000 Hz
Regolazione toni bassi	±10dB/100Hz
Regolazione toni alti	±10dB/10kHz
Rapporto S/R	> 70 dBA (Mic), > 80 dBA (Line)
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	340 VA
Tensione alternativa d'esercizio	DC 24 V
Alimentazione alternativa	DC 15 A
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm

Altezza	133 mm
Profondità	352 mm
Unità di altezza	
Peso	13 kg
Collegamenti	3 x 6,3 mm/XLR combo (ingressi Mic/Line),