

MIXER AMPLIFICATORE PA MONO 100V 60W



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: PA-160

AMPLI MIXER 100V 60W. GARANZIA 3 ANNI

Mixer amplificatore PA mono

- 1 x 60 W
- funzionamento silenzioso grazie al raffreddamento senza ventilatore
- 3 ingressi tramite prese combi XLR/jack 6,3 mm (Mic/Line)
- sensibilità d'ingresso regolabili in modo continuo
- ingresso 1 e 2 con priorità commutabile
- uscita per altoparlanti con morsetti a vite
- contatto per interruttore mute esterno
- alimentazione phantom, commutabile per ogni ingresso
- regolazione toni a 2 frequenze per l'uscita
- segnalazione a LED per livello, clip e protect
- elementi di comando incassati sul frontale come protezione contro attivazione involontaria
- montaggio in rack 482 mm (19") con angoli di montaggio in dotazione
- funzionamento a rete o d'emergenza 24 V

Specifiche:

senza ventilatore	1
Potenza nominale	60 W
Potenza efficace con 4 Ω	1 x 60 W
Potenza efficace con 100 V	1 x 60 W
Impedenza di uscita	4-16 Ω
Canali	3
Ingressi	1,5-320 mV
Banda passante	80-16000 Hz
Regolazione toni bassi	±12 dB/100 Hz
Regolazione toni alti	±12 dB/10 kHz
Rapporto S/R	> 66 dB
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V

Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	120 VA
Tensione alternativa d'esercizio	DC 24 V
Alimentazione alternativa	DC 3 A
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	430 mm
Altezza	88 mm
Profondità	225 mm
Unità di altezza	2
Peso	4,26 kg
Collegamenti	3 x XLR/jack 6,3 mm (Mic/Line) contatti a vite (altoparlanti)