

AMPLIFICATORE 100V 2X240Wi



ARTICOLO FORNIBILE
NON PER
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: PA-2240

AMPLIFICATORE 100V 2X240W Garanzia 3 anni

Amplificatore PA di potenza

- 2 x 240 W_{RMS}
- interruttore routing per funzionamento parallelo su entrambi i canali
- filtro passa alto 400 Hz 6 dB/ott.
- soft-start
- ventilatore termoregolato
- indicazione con LED per clip, protect, surriscaldamento e livello d'uscita
- funzionamento a rete o a corrente di emergenza 24 V

Specifiche:

Potenza nominale	480 W
Potenza efficace con 8 Ω	2 x 240 W
Potenza efficace con 100 V	2 x 240 W
Impedenza di uscita	25 V/2,6 Ω, 44 V/8 Ω,
Canali	70 V/20 Ω, 100 V/42 Ω
Ingressi	2
Banda passante	1,2 V, bil.
Rapporto S/R	35-20000 Hz
Fattore di distorsione	> 100 dBA
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	1300 VA
Tensione alternativa d'esercizio	DC 24 V
Alimentazione alternativa	DC 55 A
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	483 mm
Altezza	88 mm

Profondità	374 mm
Unità di altezza	2
Peso	18 kg
Collegamenti	2 x XLR / contatti a vite (ingressi) contatti a vite (altoparlanti)