

LETTORE CD E MP3 CON TUNER FM RDS

ARTICOLO FORNIBILE **NON PER**
INFORMAZIONI: **SCRIVICI A**
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: PA-24RCD



| | |
|-------------------------------|---|
| Tip | Lettori CD e MP3 con tuner FM RDS |
| Media | CD, MP3, FM, USB, SD, MMC |
| Banda | 20-20000 passante Hz |
| Fattore di distorsion e | Separazio >60 dB ne canali |
| | Rapporto >85 dB |
| S/R | |
| Uscita | 0-1 V |
| | analogica |
| Alimentaz~ ione | 230 V/50 Hz/15 VA, DC 24 V/1,5 A |
| Tensione | ~230 V di rete |
| | Frequenz 50 Hz a di rete |
| Potenza | 15 VA assorbita durante il funziona mento |
| Tensione | DC24 V alternativ a d'eserci zio |
| | Alimentaz DC1,5 A ione alter nativa |
| Temp. | di 0-40 °C esercizio ammessa |

Dimensio 482x44x2

ni 90 mm ,
1 U

Peso 3,4 kg

Collegamenti
enti bil. 2 x
RCA L/R