

MIXER AMPLIFICATORE PA MONO



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: PA-306

AMPLI MIXER 100V Garanzia 3 anni

Amplificatore mixer PA mono

- 1 x 60 W
Funzionamento silenzioso grazie al concetto di raffreddamento senza ventola
3 ingressi microfono, uno dei quali è un ingresso bilanciato
Mic 1 con circuito prioritario e talkover automatico regolabile
2 ingressi ausiliari
1 ingresso telefonico per sistemi telefonici con uscita audio
Uscite dell'altoparlante tramite morsetti a vite
1 uscita di linea
Controlli di livello di input e output
Controllo tono bidirezionale per l'uscita
L'alimentazione phantom 48 V per il canale 1 può essere attivata secondo necessità
Installazione rack 482 mm (19 ") con staffe di montaggio in dotazione

Specifiche:

100 V	1
basso voltaggio	1
senza ventilatore	1
Potenza musicale totale (P _{MAX})	80 W
Potenza nominale	60 W
Canali	1
Ingressi	6 mV/600 Ω (mic), 310 mV/10 kΩ (aux), 1 V/10 kΩ (telephone)
Banda passante	50-16000 Hz
Regolazione toni bassi	±10 dB/100 Hz
Regolazione toni alti	±10 dB/10 kHz

Rapporto S/R 66 dB (mic)

Fattore di distorsione 80 dB (aux)

Tensione di rete ~ 230 V

Frequenza di rete 50 Hz

Potenza assorbita durante il funzionamento 250 VA

Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C

Larghezza 430 mm

Altezza 88 mm

Profondità 335 mm

Unità di altezza 2

Peso 6,7 kg

Collegamenti