

# AMPLIFICATORE MIXER PA MONO garanzia 3 anni



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI  
A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: PA-312

## MIXER AMPLI 100V 120W 5 INGRESSI Garanzia 3 anni

Amplificatore mixer PA mono

- 1x 120W<sub>RMS</sub>
- funzionamento silenzioso grazie al raffreddamento senza ventilatore
- 3 ingressi microfono, di cui uno bilanciato
- Mic 1 con circuito prioritario e auto-talkover regolabile
- 2 ingressi Aux
- 1 ingresso telefono per centraline telefoniche con uscita audio
- uscite per altoparlanti con contatti a vite
- 1 uscita Line
- regolatori del livello ingresso e uscita
- regolazione toni a 2 frequenze differenti per l'uscita
- alimentazione phantom 48V per canale 1, attivabile
- montaggio in rack 482mm (19") con angoli di montaggio in dotazione

### Specifiche:

senza ventilatore  
Potenza musicale totale (P<sub>MAX</sub>)  
Potenza nominale  
Canali  
Ingressi

1  
160 W  
120 W  
1

5 mV/600 Ω (Mic),  
350 mV/10 kΩ (Aux)

Banda passante  
Regolazione toni bassi

50-16000 Hz  
±10dB/100Hz

---

Regolazione toni alti	±10dB/10kHz
Rapporto S/R	66dB (Mic)
	80dB (Aux)
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	450 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	430 mm
Altezza	88 mm
Profondità	335 mm
Unità di altezza	2
Peso	7,8 kg
Collegamenti	1 x 6,3 mm/XLR (Combo)
	1 x jack 6,3 mm (Mic1)
	2 x jack 6,3 mm (Mic2-3)
	2 x RCA L/R (Aux1-2)
	contatti a vite (telefono),
	1 x RCA L/R (Line Out)