

AMPLIFICATORE MIXER PA MONO

ARTICOLO FORNIBILE **NON PER**
INFORMAZIONI: **SCRIVICI A**
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: PA-324



MIXER AMPLI. 100V 240W

Amplificatore mixer PA mono

- 1 x 240 W
- 3 ingressi microfono, di cui uno bilanciato
- Mic 1 con circuito prioritario e auto-talkover regolabile
- 2 ingressi Aux
- 1 ingresso telefono per centraline telefoniche con uscita audio
- uscite per altoparlanti con contatti a vite
- 1 uscita Line
- regolatori del livello ingresso e uscita
- regolazione toni a 2 frequenze differenti per l'uscita
- alimentazione phantom 48 V per canale 1, attivabile
- montaggio in rack 482 mm (19") con angoli di montaggio in dotazione

Specifiche:

Potenza musicale totale (P_{MAX})

340 W

Potenza nominale

240 W

Canali

6

Ingressi

5 mV/600 Ω (Mic),

350 mV/10 kΩ (Aux),

Banda passante

50-16000 Hz

Regolazione toni bassi

±10 dB/100 Hz

Regolazione toni alti

±10 dB/10 kHz

Rapporto S/R

66 dB (Mic)

Fattore di distorsione	80 dB (Aux)
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	740 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	430 mm
Altezza	88 mm
Profondità	380 mm
Unità di altezza	2
Peso	11,6 kg
Collegamenti	1 x 6,3 mm/XLR (Combo)
	1 x jack 6,3 mm (Mic1)
	2 x jack 6,3 mm (Mic2-3)
	2 x RCA L/R (Aux1-2)
	contatti a vite (telefono)
	1 x RCA L/R (Line Out)