

AMPLIFICATORE MIXER MONO PA PER 5 ZONEanni

MIXER AMPLI 5 ZONE 100V

480W Garanzia 3 anni

Reference: PA-5480



MIXER AMPLI 5 ZONE 100V 480W Garanzia 3 anni

Amplificatore di missaggio mono a 5 zone

- 1 x 480 W
- 5 zone, possono essere controllate individualmente
- Suono, suono del pianto, silenziamento automatico, suoneria e sirena possono anche essere attivati tramite pulsante momentaneo esterno, suoneria bicolore o carillon a 4 toni (selezionabile)
- Controlli bassi, alti e master, display di livello tramite LED, ventilatore regolato
- Inserimenti per varie funzioni sono disponibili a scelta
- Alimentazione phantom per microfoni electret
- Connessione per microfono da tavolo PA-5000PTT
- Annuncio di allarme con inserimento PA-1120DMT (disponibile a richiesta)
- Funzionamento a rete e alimentazione a emergenza a 24 V
- Staffe di montaggio rimovibili

Specifiche:

Potenza musicale totale (P_{MAX})

680 W

Potenza nominale

480 W

Potenza efficace con 8 O

1 x 480 W

Potenza efficace con 100 V

480 W

Canali

5

Zone

5

Ingressi

2,5 mV/2 kO (Mic1),

2,5 mV/2 kO, 0,3

Banda passante

55-16000 Hz

Regolazione toni bassi ±10dB/100Hz
Regolazione toni alti ±10dB/10kHz
Rapporto S/R > 70 dB (Mic),

> 80 dB (Line)

Fattore di distorsione

Tensione di rete

~ 230 V

Frequenza di rete

50 Hz

Potenza assorbita durante il funzionamento

1500 VA

Tensione alternativa d'esercizio

DC 24 V

Alimentazione alternativa

DC 40 A

Temp. di esercizio ammessa

0-40 °C

Larghezza

482 mm

Altezza

133 mm

Profondità

352 mm

Unità di altezza

Peso

17 kg

Collegamenti

1 x jack 6,3 mm (Mic),

2 x 6,3 mm/XLR