

MIXER AMPLI 6 ZONE 100V 240Wanni



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: PA-6240

MIXER AMPLI 6 ZONE 100V 240W Garanzia 3 anni

Amplificatore di mixaggio mono PA a 6 zone

- 1 x 240 W
6 zones, possono essere controllati individualmente
Chime, suono continuo e suono lamentoso, automatico muto, carillon a 2 toni o carillon a 4 toni (selezionabile)
Controlli bassi, alti e master, display di livello tramite LED, ventilatore regolato
Inserimenti per varie funzioni sono disponibili a scelta
Alimentazione phantom 17 V per microfoni electret
Collegamento per microfono cercapersone zona PA-6000RC
1 scomparto di inserimento nella parte anteriore per l'inserimento automatico del messaggio di allarme PA-1120DMT, l'inserimento di un sintonizzatore o l'inserimento di un lettore CD, tutto disponibile su richiesta
3 possibilità di inserimento sul pannello posteriore per moduli opzionali con le seguenti caratteristiche:
- PA-6FD: rilevamento dei guasti
PA-6FD: monitoraggio dei guasti
PA-6FR: anti-feedback
- Funzionamento a rete e alimentazione a emergenza a 24 V
Staffe di montaggio rimovibili

Specifiche:

Potenza musicale totale (P_{MAX})	340 W
Potenza nominale	240 W
Canali	5
Zone	6
Ingressi	

0

Banda passante
Regolazione toni bassi
Regolazione toni alti
Rapporto S/R

55-16000 Hz
±10dB/100Hz
±10dB/10kHz
> 70 dBA (Mic),

Fattore di distorsione
Tensione di rete
Frequenza di rete
Potenza assorbita durante il funzionamento
Tensione alternativa d'esercizio
Alimentazione alternativa
Temp. di esercizio ammessa
Larghezza
Altezza
Profondità
Unità di altezza
Peso
Collegamenti

> 80 dBA (Line)

~ 230 V
50 Hz
750 VA
DC 24 V
DC 20 A
0-40 °C
430 mm
133 mm
352 mm

15 kg

3 x 6,3 mm/XLR combo (Mic/Line),

2 x