

MIXER AMPLI 6 ZONE 100V 480Wanni



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: PA-6480

MIXER AMPLI 6 ZONE 100V 480W Garanzia 3 anni

Amplificatore di mixaggio mono PA a 6 zone

- 1 x 480 W
6 zone, possono essere controllate individualmente
Chime, suono continuo e suono lamentoso, automatico muto, carillon a 2 toni o carillon a 4 toni (selezionabile)
Controlli bassi, alti e master, display di livello tramite LED, ventilatore regolato
Inserimenti per varie funzioni sono disponibili a scelta
Alimentazione phantom 17 V per microfoni electret
Collegamento per microfono cercapersone zona PA-6000RC
1 scomparto di inserimento nella parte anteriore per l'inserimento automatico del messaggio di allarme PA-1120DMT, l'inserimento di un sintonizzatore o l'inserimento di un lettore CD, tutto disponibile a scelta
3 possibilità di inserimento sul pannello posteriore per moduli opzionali con le seguenti caratteristiche:
- PA-6FD: rilevamento dei guasti
PA-6FM: monitoraggio dei guasti
PA-6FR: anti-feedback
- Funzionamento a rete e alimentazione a emergenza a 24 V
Staffe di montaggio rimovibili

PROSOUND 9/10-2007

"MONACOR, per tradizione, dispone di una tecnica sana e robusta che si vede anche qui. L'ampli PA impressiona perché è ben pensato.e conveniente Con i moduli aggiuntivi si ha un sistema perfettamente adattabile."

Specifiche:

Potenza musicale totale (P_{MAX})	680 W
Potenza nominale	480 W
Canali	5
Zone	6
Ingressi	2,5 mV/5 kO, 0,3 V/5 kO (Mic/Line),
	0,3 V/15 kO (Line),
Banda passante	0,775 V/10 kO (preamplificatore)
Regolazione toni bassi	55-16000 Hz ±10 dB/100 Hz
Regolazione toni alti	±10 dB/10 kHz
Rapporto S/R	> 70 dBA (Mic),
	> 80 dBA (Line)
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	1500 VA
Tensione alternativa d'esercizio	DC 24 V
Alimentazione alternativa	DC 40 A
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	430 mm
Altezza	133 mm
Profondità	352 mm
Unità di altezza	
Peso	19 kg
Collegamenti	3 x 6,3 mm/XLR combo (Mic/Line), 2 x