

CONVERTITORE 100V, PER COLLEGARE UNA SORGENTE 100 V CON INGRESSO LINE



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: PATL-100

TRASFORMATORE

Convertitore 100 V

per collegare una sorgente con uscita audio 100 V con apparecchi con ingresso Line

- livello dell'uscita Line regolabile (0-1,5V con tensione d'ingresso 100 V), internamente commutabile per altre tensioni d'uscita
- ingresso 100 V con morsetto a vite
- uscita XLR bilanciata, disaccoppiamento 1kΩ, connettore XLR da pannello
- contenitore isolato di plastica
- ingresso e uscita a separazione galvanica
- dimensioni: 171x81x61mm
- peso 520g

Specifiche:

Tipo	Trasformatore 100 V
segnale d'uscita	0-1,5 V
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni (lxhxp)	171 x 81 x 61 mm
Peso	520 g
Ingressi	Morsetto a vite/innesto (100 V)
Uscite	XLR, bil.