

## MIXER AMPLIFICATO 70W RMS, 4 OHManni



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: PMX-164

## MIXER AMPLIFICATO 70Wrms 4 O Garanzia 3 anni

Mixer potenziato, 70 W, 4 O

- Mixer audio e amplificatore audio integrati in un alloggiamento in legno con rivestimento in feltro nero
- 5 canali di ingresso mono, ciascuno con controllo del guadagno, controllo del tono a 2 vie e controllo degli effetti
- 1 canale di ingresso mono (ingresso stereo) con controllo del guadagno, controllo del tono a 2 vie e controllo dell'effetto
- Ricevitore Bluetooth integrato
- Lettore MP3 integrato con porta USB, slot per scheda SD e display LCD illuminato
- Ritardo digitale regolabile
- Connessioni su nastro e CD / cassette
- Equalizzatore grafico a 5 bande
- Uscita sub-out per il collegamento di un subwoofer attivo

### Specifiche:

Bluetooth	1
Numero canali	6
Numero ingressi	13
Ingresso mic	
Ingresso Line	15 mV, 5 x 6.3 mm jack,
Tape (Play) tape (rec)	1 x RCA L/R 200 mV, 1 x RCA L/R
Banda passante	20-20000 Hz
Fattore di distorsione	0,1 %
Rapporto S/R	> 65 dBA
Regolazione bassi	
Regolatore toni acuti	±15 dB/15 kHz
equalizer	

Amplificatore

Alimentazione

Tensione di rete

~ 230 V

Frequenza di rete

50 Hz

Potenza assorbita durante il funzionamento

210 VA

Temp. di esercizio ammessa

0-40 °C

Larghezza

400 mm

Altezza

220 mm

Profondità

230 mm

Peso

7 kg