

TRASMETTITORE MONO PLL 16 CANALI 863-865MHz



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: ATS-10TM

TRASMETTITORE Garanzia 3 anni

Sistema di trasmissione audio Mono PLL a 16 canali, 863-865 MHz

- adatto come "tour-guide-system" e per tutte le altre applicazioni dove una determinata sorgente audio deve essere distribuita su uno o più ricevitori.
- Sono possibili trasmissioni senza fili di segnali audio con un trasmettitore e un ricevitore.
- Date le distanze ridotte fra le frequenze in questo range libero, si consiglia di utilizzare non più di due trasmettitori.
- Non richiede registrazione nell'UE

Trasmettitore

per microfoni

- 16 canali a scelta
- microfono integrato
- microfono a elettrete a cravatta supplementare in dotazione
- indicazione stato delle batterie
- interruttore con on/standby/off
- regolatore volume, clip di cintura
- alimentazione tramite 2 x batterie ricaricabili stilo 1,2 V NiMH (non in dotazione), potenza di trasmissione =10 mW (EIRP), portata min. 50 m, dimensioni 92x65x25 mm, peso 78 g

Non richiede registrazione nell'UE!

Specifiche:

Tipo	Trasmettitore audio mono PLL a 16 canali
Range frequenza portante	863-865 MHz
Canali	16
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Potenza di trasmissione	= 10 mW
Portata	~ 190 m
Alimentazione trasmettitore	2 x batt. stilo ricaric. al NiMH 1,2 V
Larghezza trasmettitore	65 mm
Altezza trasmettitore	110 mm
Profondità trasmettitore	25 mm
Peso trasmettitore	78 g
Contatti trasmettitore	Jack mono 3,5 mm (microfono)