

TRASMETTITORE PLL A 40 CANALI



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: ATS-42T

TRASMETTITORE Garanzia 3 anni

Sistema di trasmissione audio PLL a 40 canali mono, 863-865 MHz

- "Economy-Tour-Guide-System"
- Grazie al range di frequenze a banda stretta ottimizzato per le applicazioni di lingua parlata è possibile gestire contemporaneamente e senza interferenze fino a 12 canali differenti in parallelo.
- Non richiede registrazione nell'UE

Trasmettitore PLL a 40 canali

per microfoni

- microfono a elettrete a cravatta supplementare in dotazione
- spia a LCD per canale e stato delle batterie
- funzione auto-lock del canale
- tracolla
- potenza di trasmissione =10mW (EIRP), portata 50m ca.
- alimentazione tramite 2 x batterie ricaricabili stilo 1,2V NiMH (non in dotazione)
- dimensioni 66x102x26mm
- peso 60g

Non richiede registrazione nell'UE!

Caricatori adatti TXA-800PS, TXA-12C o TXA-36C sono disponibili come opzione.

Specifiche:

Tipo	Trasmettitore mono PLL a 40 canali
Range frequenza portante	863-865 MHz
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Potenza di trasmissione	= 10 mW
Portata	210 m
Alimentazione trasmettitore	2 x batt. stilo ricaric. al litio 1,2 V
Larghezza trasmettitore	66 mm
Altezza trasmettitore	102 mm
Profondità trasmettitore	26 mm
Peso trasmettitore	55 g
Contatti trasmettitore	Jack 3,5 mm (microfono)