

## TRASMETTITORE PLL A 40 CANALI



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: ATS-50T

## TOUR GUIDE TRAMETTITORE

Sistema di trasmissione audio PLL a 40 canali mono, 863-865 MHz

- "Economy-Tour-Guide-System"
- Grazie al range di frequenze a banda stretta ottimizzato per le applicazioni di lingua parlata è possibile gestire contemporaneamente e senza interferenze fino a 12 canali differenti in parallelo.
- Non richiede registrazione nell'UE

Trasmettitore PLL a 40 canali

per microfoni e segnali audio-line

- microfono integrato
- microfono a elettrete a cravatta supplementare in dotazione
- ingresso audio-line tramite presa jack 3,5 mm
- spia a LCD per canale e stato delle batterie
- pulsante mute
- clip di ciintura
- potenza di trasmissione =10mW (EIRP), portata 100 m ca.
- alimentazione tramite 1 x batteria ricaricabile stilo 1,2 V NiMH (non in dotazione)
- dimensioni 42x98x24 mm
- peso 45 g

Non richiede registrazione nell'UE!

**Specifiche:**

---

Tipo	Trasmettitore mono PLL a 40 canali
Range frequenza portante	863-865 MHz
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Potenza di trasmissione	= 10 mW
Portata	110 m
Alimentazione trasmettitore	1 x batt. stilo ricaric. al NiMH 1,2 V
Larghezza trasmettitore	42 mm
Altezza trasmettitore	98 mm
Profondità trasmettitore	24 mm
Peso trasmettitore	42 g
Contatti trasmettitore	Jack 3,5 mm (microfono)
	Jack 3,5 mm (Line In)