

AMPLIFICATORE PA A 6 CANALI, 960 W



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: STA-1506

AMPLIFICATORE

Amplificatore PA a 6 canali,
con limitatore integrato.

- Ingressi bilanciati
Filtro passa alto, filtro passa basso, attivabile secondo necessità per ciascun canale
Regolazione del livello resistente alle manomissioni sul pannello posteriore
È possibile il funzionamento a ponte a 8 Ω
LED VU meter e LED per canale per indicare sovraccarico (clip)
Inizio morbido
Interruttore di messa a terra
Ritardo accensione altoparlante
Ventola di raffreddamento
Protetto contro il cortocircuito, il surriscaldamento e la sovrapposizione della tensione CC alle uscite

Soundcheck 01/2006

"Molto potente come monitor sul palcoscenico. Il principio multicanale di questo ampli è un pieno successo."

PROSOUND 03/2006

(STA-1508)

"Risolve un sacco di problemi con un colpo solo. Vale ogni centesimo del suo prezzo."

Specifiche:

Funzionamento a ponte

Potenza musicale totale (P _{MAX})	1400 W
Potenza nominale	960 W
Potenza efficace con 4 Ω	6 x 160 W
Potenza efficace con 8 Ω	6 x 100 W
Potenza efficace con funzionamento a ponte 8 Ω	3 x 320 W
Canali	6
Ingressi	0,7V/20kΩ
Banda passante	12-20000 Hz
Filtro crossover	
Frequenza di taglio	240 Hz
Limiter integrato	
Rapporto S/R	> 80 dB
Diafonia	> 60 dB
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	1800 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	132 mm
Profondità	310 mm
Unità di altezza	
Peso	15,5 kg
Collegamenti	6 x XLR a 3 poli, bil.
	6 x morsetti a vite