

# AMPLIFICATORE PA A 8 CANALI, 1,280 W



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: STA-1508

## AMPLIFICATORE

Amplificatore PA a 8 canali,  
con limitatore integrato.

- Ingressi bilanciati  
Filtro passa alto, filtro passa basso, attivabile secondo necessità per ciascun canale  
Regolazione del livello resistente alle manomissioni sul pannello posteriore  
È possibile il funzionamento a ponte a 8 Ω  
LED VU meter e LED per canale per indicare sovraccarico (clip)  
Inizio morbido  
Interruttore di messa a terra  
Ritardo accensione altoparlante  
Ventola di raffreddamento  
Protetto contro il cortocircuito, il surriscaldamento e la sovrapposizione della tensione CC alle uscite

### Specifiche:

Funzionamento a ponte	1
Potenza musicale totale ( $P_{MAX}$ )	1800 W
Potenza nominale	1280 W
Potenza efficace con 4 Ω	8 x 160 W
Potenza efficace con 8 Ω	8 x 100 W
Potenza efficace con funzionamento a ponte 8 Ω	4 x 320 W
Canali	8
Ingressi	0,7V/20kΩ
Banda passante	12-20000 Hz
Filtro crossover	
Frequenza di taglio	240 Hz
Limiter integrato	
Rapporto S/R	> 80 dB
Diafonia	> 60 dB

Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	2400 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	132 mm
Profondità	310 mm
Unità di altezza	
Peso	16,6 kg
Collegamenti	8 x XLR a e poli, bil.
	8 x morsetti a vite