

## AMPLIFICATORE PA CLASSE D A 3 CANALI, 600 W

**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: STA-553D



## AMPLIFICATORE 3 CH 2X150W + 1X250W 600W

Amplificatore PA digitale a 3 canali

- concetto Class-D
- frequenza di taglio variabile per Sat e Sub
- 3 regolatori di livello
- ventilatore termoregolato
- protetto contro cortocircuito, surriscaldamento e sovrapposizione di tensione continua alle uscite tramite circuito di protezione con spia a LED
- per ogni canale LED per sovrapiilotaggio (clip) e segnale

### Specifiche:

Potenza musicale totale ( $P_{MAX}$ )  
Potenza nominale  
Potenza efficace con 4 Ω

600 W  
550 W

Ingressi	1,5 V/14 kO
Banda passante	20-20000 Hz
Filtro crossover	12 db/oct.
Frequenza di taglio	50-250 Hz
Limiter integrato	
Rapporto S/R	> 96 dB
Diafonia	> 70 dB
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	800 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	52 mm
Profondità	290 mm
Unità di altezza	
Peso	4,5 kg
Collegamenti	3 x morsetti a vite/a innesto