

MICROFONO A MANO CON TRASMETTITORE INTEGRATO PER TXA-1000 E TXA-800



MICROFONO A MANO

Reference: TXA-800HT

MICROFONO A MANO

Microfono a mano con trasmettitore integrato a multifrequenza

con tecnica UHF-PLL. Adatto per i sistemi trasportabili di amplificazione delle serie TXA-1000 e TXA-800.

- capsula microfono dinamica, caratteristica a cardioide
- 16 frequenze UHF impostabili (863,1-864,9MHz)
- sensibilità regolabile a 2 livelli
- funzione muta
- indicazione LCD retroilluminata per canale/frequenza e stato batteria
- potenza di trasmissione 10mW (EIRP)
- alimentazione tramite 2x1,5V batterie stilo (non in dotazione)
- con 4 contrassegni colorati da incastro

Non richiede registrazione nell'UE.

Specifiche:

Tipo	Microfono a mano
Tipo di trasmissione	
Caratteristica	cardioide
Sistema	dinamico
Range frequenza portante	863,1-864,9 MHz
Potenza di trasmissione	10 mW
Alimentazione	2 x batteria stilo 1,5 V
Gamma di frequenze audio	70-16000 Hz
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni	Ø 46mm x 265mm
Peso	250 g